

Growatt ShineWiFi-X

監控模組

- 即插即用，無需佈線
- 支援手機APP和網頁監控
- 支援遠端參數設定和軟體升級
- 內建儲存和同步時序功能
- 支援當地數據保存及傳送



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT
古 瑞 瓦 特

www.growatt.com

ShineWiFi-X

常規參數

尺寸(長/寬/高)mm	47/122/32
重量	60g
語言	英文, 中文

無線參數

認證	CE, RoHs
無線形式	WiFi
無線標準	802.11b/g/n
無線頻率範圍	2.4G ~ 2.5G (2412M ~ 2484M)
最大輸出功率	+20db
接收靈敏度	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps : -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK) : -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM) : -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps) : -67dBm
發射功率	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)

電器參數

資料速率	串口: 9600bps/38400bps/115200 bps
工作電壓	5V(±5%)
最大電流	800mA
平均功率	2W

工作環境

防護等級	IP65
工作溫度	-30°C ... +65°C
儲存溫度	-40°C ... +70°C

應用參數

支援伺服器	ShineServer
與Inverter之間的通訊	USB(Modbus RTU 協議)
與伺服器之間的通訊	TCP(Modbus TCP 協議)
支援的網路	2.4G WiFi
使用者配置介面	APP配置
資料上傳週期	5 分鐘
伺服器默認IP	server.growatt.com



惠能能源設備股份有限公司
Embrace Energy Equipments Co., Ltd
電話：02-3762-1002
台北市信義區基隆路一段143號11樓之4
11F-4, No. 143, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110058, Taiwan (R.O.C.)
<http://matsueienergy.com/>



惠能小幫手